

Détecteurs d'ouverture Radio



DO BL Tyxal+ réf. 6412288 • **DO BR Tyxal+** réf. 6412295 • **DO GR Tyxal+** réf. 6412296



DO BL Tyxal+



DO BR Tyxal+



DO GR Tyxal+

Fonctions

- Détectent l'ouverture d'une porte ou fenêtre et signalent cette détection à la centrale d'alarme
- Associés à un gestionnaire d'énergie (gamme RT2012) ou à un thermostat Radio (Tybox 5100/5150), le chauffage passe automatiquement en Hors-Gel dès l'ouverture d'une issue protégée
- Associés à des récepteurs Tyxia, les éclairages s'allument automatiquement dès l'ouverture d'une porte (ex : dressing, cave...)
- Conseillés pour des issues très sollicitées

Caractéristiques techniques

- Alimentation par pile lithium fournie
- Possibilité de régler la temporisation d'entrée de O à 45 secondes, sur le clavier tactile CLT 8000
- Bi-fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz
- Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
- Livrés avec jeux de cales
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Détection à partir de 5 mm d'écartement entre l'aimant et le détecteur
- Indice de protection : IP 30-IK 04
- Dimensions :
 - partie fixe : H 98,3 x L 20,5 x P 24,5 mm
 - partie mobile : H 98,3 x L 12 x P 24,5 mm

+ Utilisateur

- Idéal pour la protection des issues (portes, fenêtres...) de l'habitat
- Existe en 3 couleurs (blanc, brun ou gris) pour mieux s'intégrer à la décoration du logement

+ Installateur

- Installation simplifiée par une ouverture en façade et des jeux de cales

Options :

Pile lithium | **BAT AA Tyxal+** réf. 6416231