

Micro détecteurs d'ouverture Radio

MDO BL Tyxal+ réf. 6412305 • **MDO BR Tyxal+** réf. 6412306 • **MDO GR Tyxal+** réf. 6412307

Fonctions

- Détectent l'ouverture d'une porte ou fenêtre et signalent cette détection à la centrale d'alarme
- Associés à un gestionnaire d'énergie (gamme RT2OI2) ou à un thermostat Radio (Tybox 5IOO/5I5O), le chauffage passe automatiquement en Hors-Gel dès l'ouverture d'une issue protégée
- Associés à des récepteurs Tyxia les éclairages s'allument automatiquement dès l'ouverture d'une porte (ex : dressing, cave...)
- Conseillés pour des issues peu sollicitées

Caractéristiques techniques

- Alimentation par pile lithium fournie : CR 2032
- Possibilité de régler la temporisation d'entrée de O à 45 secondes, sur le clavier tactile CLT 8000
- Bi-fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz
- Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
- Livré avec jeux de cales
- Détection à partir de 5 mm d'écartement entre l'aimant et le détecteur
- Indice de protection : IP 30
- Dimensions :
 - partie fixe : H 52 x L 25 x P 8 mm
 - partie mobile : H 52 x L 12 x P 9 mm


+ Utilisateur

- Idéal pour protéger les baies coulissantes
- Taille réduite permettant une installation très discrète
- Intégration facilitée grâce à ses différents coloris

+ Installateur

- Installation simple du détecteur, fixé par adhésif haute résistance ou par vis
- Possibilité de fixer l'aimant ou la partie électronique sur le battant

Vue de coupe d'une baie coulissante protégée par 2 détecteurs MDO



MDO BL Tyxal+



MDO GR Tyxal+



MDO BR Tyxal+

Jeux de calage pour adapter le détecteur sur tous les profils de porte et de fenêtre avec ou sans encadrement

